

KEW2010 Miernik cęgowy AC/DC 0,1mA-20A
nr kat. 104803
Zastosowanie

KEW2010 to kompaktowy miernik cęgowy AC/DC z oddzielną sondą, przeznaczony do szybkich pomiarów prądu na przewodzie bez rozpinania obwodu. Sprawdza się w ciasnych miejscach dzięki małej średnicy cęgów, a wyjście OUTPUT umożliwia podłączenie rejestratora i obserwację zmian prądu w czasie.

Cechy

- Miniaturowy miernik cęgowy AC/DC o wysokiej czułości.
- Minimalna rozdzielczość 0,1 mA dla prądu przemiennego i minimalna rozdzielczość 1 mA dla prądu stałego.
- Zacisk wyjściowy do podłączenia rejestratora.


Specyfikacja:

Parametry elektryczne	
Prąd AC	200mA/2/20A $\pm 1\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$ [50/60Hz] (200mA) $\pm 1.5\% \text{rdg} \pm 8 \text{dgt}$ [40Hz do 2kHz] (200mA) $\pm 1\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$ [50/60Hz] (2A) $\pm 2.5\% \text{rdg} \pm 10 \text{dgt}$ [40Hz do 2kHz] (2/20A)
Prąd DC	2/20A $\pm 1\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$ (2A) $\pm 1.5\% \text{rdg} \pm 4 \text{dgt}$ (20A)
Pasma przenoszenia	DC, 40Hz do 2kHz
Wyjście	Rejestrator: DC200mV dla AC200mA/2/20A DC200mV dla DC2/20A
Dane Ogólne	
Maks. średnica przewodu	Ø7.5mm max.
Zasilanie	6LR61(9V) × 1 lub zasilacz AC
Wymiary	142(L) × 64(W) × 26(D)mm 153(L) × 23(W) × 18(D)mm (czujnik cęgowy)
Masa	ok. 220g
Wposażenie	9095 (futurał) 6LF22 × 1, instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne	7256 (przewód wyjściowy)

